

# PowerTel 96

Telefon med hörslina och akustisk förstärkning upp till 60dB



## Egenskaper

- Inbyggd hörslina
- Volymkontroll med extra förstärkning 0-60 dB (boost-funktion)
- Nummerpresentation (kräver abonnemang hos teleoperatör)
- Tonkontroll / två lägen
- Optisk indikering
- Bakgrundsbelyst display
- 2 snabbnummer
- Justerbar ringsignal upp till 90 dB
- Återuppringning
- Högtalare med justerbar volym
- Telefonbok (50 namn)
- Uttag för vibrator (tillbehör)
- Digital klocka och datum i display
- Tidsangivelse för telefonsamtal i display
- 12 valbara språk för display
- Tonvalstelefon
- Kan monteras på vägg
- Batteri-backup (vid strömavbrott), 4 st AAA alkaline-batterier (ingår ej)
- Nätdrift

## 1000 gånger kraftfullare förstärkning än en standardtelefon

PowerTel 96 är en telefon som är speciellt utvecklad för hörapparat användare och personer med nedsatt hörsel.

Telefonen har justerbara volym- och tonkontroller för personlig inställning och volymen justeras enkelt med pilkontrollerna. Med förstärkningsknappen på telefonen kan du anpassa volymen upp till så mycket som 60 dB.

Röda lysdioder visar tydligt att det ringar och volymen för ringsignalen kan ställas i 3 lägen, med en förstärkning upp till 60 dB. Vid missat samtal fortsätter den övre lysdioden att blinka tills man kontrollerat vem som har ringt i telefonens meny.

Telefonen har även nummerpresentation, snabb- och kortnummerfunktion samt återuppringning. Den har också en inbyggd högtalare med justerbar volym och man kan enkelt växla mellan att prata i luren eller använda högtalaren.

I den bakgrundsbelysta displayen finns 12 valbara språk för menyer, digital klocka och tidsangivelse för det pågående telefonsamtalet. Telefonen har en telefonbok där 50 poster med namn och nummer kan lagras.

# PowerTel 96



## Produktöversikt

---

Storlek: 212x200x127 mm (BxDxH)

Vikt: 698 g exkl nätadapter

Art nr	Beskrivning
273596	PowerTel 96, telefon med hörslinga, nr-presentation, +60 dB



## Tillbehör

Art nr	Beskrivning
175106	Batteri, alkaliskt AAA/LR03 1,5V, 4 st



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från [www.edin.se](http://www.edin.se), Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via [support@edin.se](mailto:support@edin.se).

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö  
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18  
Fax 08-767 18 20

E-post [info@edin.se](mailto:info@edin.se)  
Internet [edin.se](http://edin.se) • [univox.eu](http://univox.eu)